

## Az 51. M. 10-es központkapcsoló.

Távbeszélő harcos! Csak akkor tudsz a központkapcsolón biztosan dolgozni, ha kiválóan megtanultad a központkapcsoló szerkezetét.

### A központkapcsoló felépítése és rendeltetése.

A 10-es tábori központkapcsolónak az a rendeltetése, hogy a távbeszélő vezetékeket összekapcsolja a harcálláspontokon és a figyelőpontokon.

A központkapcsolóba 10 kettős vezeték, azaz 10 mellékállomást lehet bekötni.

A központkapcsoló két málnaegységből áll (10. sz. ábra), a központkapcsoló szekrényből és a szerelékéből, mely egy közepes nagyságú hátizsákba van málházva. A kapcsoló szekrény súlya 17 kg, a szereléké 8 kg.

A kapcsolószekrény alumínium furnér dobozba épített kapcsolóegységből áll. A kapcsolószekrény fedele a négy betétzár felengedése után levehető.

A kezelőlapon (11. sz. ábra) helyezkednek el legfelül az esőlemezek (1), melyek üveglap alatt vannak elhelyezve. Hívás esetén, mikor a lemezek leesnek, fehér mezőt mutatnak.

Az esőlemezek alatt vannak a figyelőkulcsok (2), ezeknek három állása van, úgymint; alap-, beszéd- és csengetőállás. Beszédállásba kapcsoláskor a hozzátartozó esőlemez is visszaáll